

# リリースノート - Ki Pro Quad v5.0

File-based 4K/QuadHD/2K/HD recorder and player

## 全般

---

このリリースは、Ki Pro Quad ファームウェアの初回出荷版です。特徴と設定についてはクイックスタートガイドとインストレーション&オペレーションユーザーガイドを参照してください。

(これらのドキュメントは、[www.aja.com](http://www.aja.com)で入手することができます)

## 既知の問題

---

- ・ Sony PMW-F3 の 1080p50/59.94 フォーマットではスタート/ストップコマンドによるオーディオ、ビデオ、タイムコードの正しい収録ができません。その他のフォーマットやフレームレートにおいては正しく動作します。
- ・ 4096 x 2160 50/59.94 フォーマットが入力された場合、スケーリングされた SDI モニター用出力の映像が歪むことがあります。4x 3G-SDI 出力は、この問題による影響を受けません。
- ・ SDI1 RAW ビデオ入力を使用する場合、スケーリングされたSDI モニター出力映像の左側に緑色のラインが表示されることがあります。この問題を解消するためには、アウトコンバートが必要ない場合でも、CONFIGメニューパラメータ1.8 “SDI/HDMI Monitor Output”をe”nable”にしてください。
- ・ 収録をしようとする際に「Invalid Selection」アラームが表示された場合、デュレーションゼロのクリップが作成されるかもしれません。「Invalid Selection」アラームは、入力または出力の選択に不整合がある場合に表示されます。収録を始める前にビデオ入力、インコンバート、アウトコンバートのセッティングを再確認してください。
- ・ AJA CamXchange アプリケーションを使用する場合、EE/プレビュー中の画像の下部に1ラインの歪みが表示されることがあります。この歪みは RAW キャプチャーの際に表示されますが、アクティブピクチャ領域の外側に存在するため、Canon Cinema RAW Development アプリケーションを使用してエクスポートされたファイルには表示されません。
- ・ クリップネームやクリップナンバー、追加アルファベット文字パラメータが変更された場合、フロントパネルの UI では期待通りのテイクナンバー値でアップデートされているにも関わらず、Web UI 上のテイクナンバーが期待通りに”1”にリセットされないことがあります。
- ・ RAW 入力を使用するとき "WARNING Non VFR Format" アラームは表示されません。RAW ソースで作業する場合、ユーザーは常に CONFIG メニューパラメータ 1.1 Record Type を "Normal" を設定する必要があります。
- ・ 2K の 1080 クロップは内蔵の UI / コンフィデンスモニターでは正しく表示されません。4K の Quad HD クロップの場合は、正しく動作します。

- ・ "WARNING 2 Channel Format" は Web UI のアラーム表示にて赤色で表示されますが、収録を停止することはありません。（通常収録を停止しないアラームは黄色で表示されます。）
- ・ "WARNING Genlock Missing" は Web UI のアラーム表示にて赤色で表示されますが、収録を停止することはありません。（通常収録を停止しないアラームは黄色で表示されます。）
- ・ ロールオーバー収録時、ロールオーバーメディアは通常の 10% ではなく、残り 8% でフルになることがあります。
- ・ ロールオーバーでの記録を実行した後、"WARNING Media In Use" のアラートが表示されることがあります。この問題が発生した場合は、Ki Pro Quad の電源を入れ直すことで通常動作に戻ります。

## 使用上の注意点

---

- ・ ファームウェアのアップデートを行った場合、Web ブラウザと Ki Pro との接続は解除されます。再接続を行うには、Web ブラウザのページをリロードしてください。
- ・ Ki Pro で収録したクリップを Final Cut Pro に読み込んだ場合、「最適化されていない」旨のダイアログが表示される場合がありますが、これらのクリップは問題なく Final Cut Pro で使用できます。
- ・ Ki Pro Quad で収録中にファームウェアのアップデートを行わないでください。アップデートを実行する前には Ki Pro Quad が停止状態にあることを確認してください。